



IEC 60364-5-53

Edition 4.0 2019-02

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Low-voltage electrical installations –
Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices
for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring**

**Installations électriques à basse tension –
Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Dispositifs
de protection pour assurer la sécurité, le sectionnement, la coupure,
la commande et la surveillance**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.130.01; 91.140.50

ISBN 978-2-8322-7598-6

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	6
530.1 Scope	8
530.2 Normative references	8
530.3 Terms and definitions	11
530.4 General and common requirements	14
530.5 Erection of equipment	14
531 Devices for protection against indirect contact by automatic disconnection of supply	14
531.1 Overcurrent protective devices	14
531.1.1 TN systems	14
531.1.2 TT systems	14
531.1.3 IT systems	15
531.2 Residual current protective devices	15
531.2.1 General conditions of installation	15
531.2.2 Selection of devices according to their method of application	15
531.2.3 TN systems	15
531.2.4 TT systems	16
531.2.5 IT systems	16
531.3 Insulation monitoring devices	16
532 Devices and precautions for protection against thermal effects	16
532.1 General	16
532.2 Locations with a particular risk of fire	16
532.2.1 General	16
532.2.2 Locations with external influences BD2, BD3 or BD4	17
532.2.3 Locations with external influences BE2	17
532.3 Selection of arc fault detection devices (AFDD)	18
533 Devices for protection against overcurrent	18
533.1 General requirements	18
533.1.1 General	18
533.1.2 Compliance with standards	18
533.1.3 Fuses	19
533.2 Selection of devices for protection against overload current	19
533.2.1 General	19
533.2.2 Presence of harmonic currents	20
533.2.3 Unequal current sharing between parallel conductors	20
533.3 Selection of devices for protection against short-circuit current	20
533.3.1 Thermal stresses	20
533.3.2 Breaking capacity	21
533.4 Positioning of overcurrent protection devices	21
533.4.1 General	21
533.4.2 Positioning of devices for overload protection	21
533.4.3 Positioning of devices for short-circuit protection	22
533.5 Co-ordination of overload and short-circuit protective functions	23
533.5.1 Protective functions provided by one device	23
533.5.2 Protective functions provided by separate devices	23
534 Devices for protection against transient overvoltages	23

534.1 General.....	23
534.2 Void	24
534.3 Void	24
534.4 Selection and erection of SPDs	24
534.4.1 SPD location and SPD test class	24
534.4.2 Transient overvoltage protection requirements	25
534.4.3 Connection types	25
534.4.4 Selection of SPDs.....	27
534.4.5 Protection of the SPD against overcurrent	31
534.4.6 Fault protection	33
534.4.7 SPDs installation in conjunction with RCDs.....	34
534.4.8 Connections of the SPD	34
534.4.9 Effective protective distance of SPDs	36
534.4.10 Connecting conductors of SPDs	37
535 Co-ordination of protective devices.....	37
535.1 Selectivity between overcurrent protective devices	37
535.1.1 General	37
535.1.2 Partial selectivity	38
535.1.3 Full selectivity.....	38
535.1.4 Total selectivity.....	38
535.1.5 Enhanced selectivity	38
535.2 Co-ordination between residual current protective devices and OCPDs.....	39
535.3 Selectivity between residual current protective devices	39
535.4 Selectivity of RCD and OCPD	39
535.5 Combined short-circuit protection of OCPDs	39
536 Isolation and switching	40
536.2 Isolation.....	40
536.2.1 General	40
536.2.2 Devices for isolation	41
536.3 Switching-off for mechanical maintenance	42
536.3.1 General	42
536.3.2 Devices for switching-off for mechanical maintenance	42
536.4 Emergency switching	43
536.4.1 General	43
536.4.2 Devices for emergency switching-off.....	43
536.4.3 Devices for emergency stopping	44
536.5 Functional switching (control).....	44
536.5.1 General	44
536.5.2 Devices for functional switching	44
537 Monitoring	45
537.1 General.....	45
537.1.1 Monitoring devices.....	45
537.1.2 Selection of insulation monitoring devices (IMDs)	45
537.1.3 Selection of residual current monitoring devices (RCMs)	45
537.2 IT systems for continuity of supply	45
537.2.1 General	45
537.2.2 Insulation monitoring devices (IMDs)	46
537.2.3 Installation of IMDs	46
537.3 IT public distribution system.....	46

537.4 Off-line systems in TN, TT and IT systems	46
Annex A (informative) Position of devices for overload protection	48
A.1 General.....	48
A.2 Cases where overload protection need not be placed at the origin of the branch circuit	48
Annex B (informative) Position of devices for short-circuit protection	50
B.1 General.....	50
B.2 Cases where short-circuit protection need not be placed at the origin of branch circuit	50
Annex C (informative) SPD installation – Examples of installation diagrams according to system configurations	52
C.1 TT system – 3 phase supply plus neutral	52
C.2 TN-C and TN-C-S systems – 3 phase supply	56
C.3 TN-S system – 3 phase supply plus neutral.....	60
C.4 IT system – 3 phase supply with or without neutral	62
Annex D (informative) Installation supplied by overhead lines	65
Annex E (normative) Reference standards for devices for isolation and switching	66
Annex F (informative) List of notes concerning certain countries	68
Bibliography.....	75
 Figure 1 – Example of installation of class I, class II and class III tested SPDs	25
Figure 2 – Connection type CT1 (4+0-configuration) for a three-phase system with neutral	26
Figure 3 – Connection type CT1 (3+0-configuration) for a three-phase system.....	26
Figure 4 – Connection type CT2 (e.g. 3+1-configuration) for a three-phase system with neutral	27
Figure 5 – Connection points of an SPD assembly	31
Figure 6 – Example of overcurrent protection in the SPD branch by using a dedicated external overcurrent protective device.....	32
Figure 7 – Protective device, which is a part of the installation, also used to protect the SPD	33
Figure 8 – Connection of the SPD	35
Figure 9 – Example of installation of an SPD in order to decrease lead length of SPD supply conductors	36
Figure 10 – Example of selectivity.....	38
Figure 11 – Example of currents and their correlation to selectivity	39
Figure 12 – Example of combined short-circuit protection of OCPDs	40
Figure A.1 – Overload protective device (P_2) not at the origin of branch circuit (B)	48
Figure A.2 – Overload protective device (P_2) installed within 3 m of the origin of the branch circuit (B)	49
Figure B.1 – Limited change of position of short-circuit protective device (P_2) on a branch circuit	50
Figure B.2 – Short-circuit protective device P_2 installed at a point on the supply side of the origin of a branch circuit.....	51
Figure C.1 – Example of SPDA installation with connexion type CT2 on the supply side (upstream) of the main RCD in TT system.....	52
Figure C.2 – Example of SPD installation with connexion type CT2 on the supply side (upstream) of the main RCD in TT system.....	53

Figure C.3 – Example of SPDA installation on the load side (downstream) of the main RCD in TT system.....	54
Figure C.4 – Example of SPD installation on the load side (downstream) of the RCD in TT system.....	55
Figure C.5 – Example of SPDA installation in TN-C system	56
Figure C.6 – Example of SPD installation with connexion type CT1 in TN-C system.....	57
Figure C.7 – Example of SPD installation in TN-C-S system where the PEN is separated into PE and N at the origin of the installation (upstream of the SPD)	58
Figure C.8 – Example of SPDs installation in TN-C-S in different distribution boards	59
Figure C.9 – Example of SPDA installation in TN-S system.....	60
Figure C.10 – Example of SPDs installation in TN-S	61
Figure C.11 – Example of SPDA installation in IT system with neutral.....	62
Figure C.12 – Example of SPD installation in IT system without neutral	63
Figure C.13 – Example of SPD installation in IT system with neutral	64
Figure F.1 – Single user.....	71
Figure F.2 – Several users.....	71
Figure F.3 – Lamp control circuit with switching in the neutral conductor	73
 Table 1 – Required rated impulse voltage of equipment	28
Table 2 – U_C of the SPD dependent on supply system configuration	29
Table 3 – Nominal discharge current (I_N) in kA depending on supply system and connection type	30
Table 4 – Selection of impulse discharge current (I_{imp}) where the building is protected against direct lightning strike	30
Table 5 – Connection of the SPD dependent on supply system.....	34
Table D.1 – Selection of impulse discharge current (I_{imp})	65
Table E.1 – Devices for isolation and switching.....	66

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –

Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60364 has been prepared by IEC technical committee 64: Electrical installations and protection against electric shock.

This bilingual version (2019-11) corresponds to the monolingual English version, published in 2019-02.

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2001, Amendment 1:2002 and Amendment 2:2015. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) revision of all clauses except 531 and 534;
- b) introduction of a new Clause 537 Monitoring;
- c) Clause 530 contains all normative references and all terms and definitions.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
64/2352/FDIS	64/2359/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The reader's attention is drawn to the fact that Annex F lists all of the "in-some-country" clauses on differing practices relating to the subject of this standard.

A list of all parts in the IEC 60364 series, published under the general title *Low-voltage electrical installations*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATIONS –

Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring

530.1 Scope

This document provides requirements for:

- a) isolation, switching, control and monitoring, and
- b) selection and erection of:
 - 1) devices for isolation, switching, control and monitoring, and
 - 2) devices to achieve compliance with measures of protection for safety.

530.2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60204-1, *Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements*

IEC 60269-2, *Low-voltage fuses – Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized persons (fuses mainly for industrial application) – Examples of standardized systems of fuses A to K*

IEC 60269-3, *Low-voltage fuses – Part 3: Supplementary requirements for fuses for use by unskilled persons (fuses mainly for household and similar applications) – Examples of standardized systems of fuses A to F*

IEC 60269-4, *Low-voltage fuses – Part 4: Supplementary requirements for use-links for the protection of semiconductor devices*

IEC 60309 (all parts), *Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-42:2010, *Low-voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects*

IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014

IEC 60364-4-43:2008, *Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent*

IEC 60364-4-44:2007, *Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances*

IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015

IEC 60364-5-55, *Electrical installations of buildings – Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment – Other equipment*

IEC 60364-6:2016, *Low voltage electrical installations – Part 6: Verification*

IEC 60417 (all parts), *Graphical symbols for use on equipment*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60669-1, *Switches for household and similar fixed-electrical installations – Part 1: General requirements*

IEC 60669-2-1, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic switches*

IEC 60669-2-2, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-2: Particular requirements – Electromagnetic remote-control switches (RCS)*

IEC 60669-2-3, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-3: Particular requirements – Time-delay switches (TDS)*

IEC 60669-2-4, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-4: Particular requirements – Isolating switches*

IEC 60669-2-5, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-5: Particular requirements – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES)*

IEC 60669-2-6, *Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-6: Particular requirements – Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires*

IEC 60670-24, *Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations – Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment*

IEC 60884 (all parts), *Plugs and socket-outlets for household and similar purposes*

IEC 60898 (all parts), *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

IEC 60906 (all parts), *IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes*

IEC 60947-2:2016, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers*

IEC 60947-3, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units*

IEC 60947-4-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters*

IEC 60947-4-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – AC semiconductor motor controllers and starters*

IEC 60947-4-3, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-3: Contactors and motor-starters – AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads*

IEC 60947-5-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices*

IEC 60947-6-1, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple function equipment – Transfer switching equipment*

IEC 60947-6-2, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)*

IEC 61008 (all parts), *Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)*

IEC 61009 (all parts), *Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)*

IEC 61095, *Electromechanical contactors for household and similar purposes*

IEC 61439-2, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies*

IEC 61439-3, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)*

IEC 61439-6, *Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 6: Busbar trunking systems (busways)*

IEC 61534 (all parts), *Powertrack systems*

IEC 61557-8, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems*

IEC 61557-9, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems*

IEC 61643-11, *Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods*

IEC 61643-12, *Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles*

IEC 61984:2008, *Connectors – Safety requirements and tests*

IEC 61995 (all parts), *Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes*

IEC 62020, *Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)*

IEC 62208, *Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements*

IEC 62305 (all parts), *Protection against lightning*

IEC 62423, *Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses*

IEC 62606, *General requirements for arc fault detection devices*

IEC 62626-1, *Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment – Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	80
530.1 Domaine d'application	82
530.2 Références normatives	82
530.3 Termes et définitions	85
530.4 Généralités et exigences communes	88
530.5 Mise en œuvre des matériels	88
531 Dispositifs de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation	89
531.1 Dispositifs de protection contre les surintensités	89
531.1.1 Schéma TN	89
531.1.2 Schéma TT	89
531.1.3 Schéma IT	89
531.2 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel	89
531.2.1 Conditions générales d'installation	89
531.2.2 Choix des dispositifs selon leur mode de fonctionnement	90
531.2.3 Schéma TN	90
531.2.4 Schéma TT	90
531.2.5 Schéma IT	90
531.3 Contrôleurs d'isolement	90
532 Dispositifs et mesures de protection contre les effets thermiques	91
532.1 Généralités	91
532.2 Emplacements présentant un risque particulier d'incendie	91
532.2.1 Généralités	91
532.2.2 Emplacements soumis aux influences externes BD2, BD3 ou BD4	91
532.2.3 Emplacements soumis aux influences externes BE2	91
532.3 Choix des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs (DPDA)	92
533 Dispositifs de protection contre les surintensités	92
533.1 Exigences générales	92
533.1.1 Généralités	92
533.1.2 Conformité aux normes	93
533.1.3 Fusibles	93
533.2 Choix des dispositifs de protection contre le courant de surcharge	94
533.2.1 Généralités	94
533.2.2 Présence de courants harmoniques	95
533.2.3 Circulation inégale de courant entre conducteurs parallèles	95
533.3 Choix des dispositifs de protection contre le courant de court-circuit	95
533.3.1 Contraintes thermiques	95
533.3.2 Pouvoir de coupure	96
533.4 Positionnement des dispositifs de protection contre les surintensités	96
533.4.1 Généralités	96
533.4.2 Positionnement des dispositifs de protection contre les surcharges	96
533.4.3 Positionnement des dispositifs de protection contre les courts-circuits	97
533.5 Coordination des fonctions de protection contre les surcharges et les courts-circuits	98
533.5.1 Fonctions de protection assurées par un seul dispositif	98
533.5.2 Fonctions de protection assurées par des dispositifs séparés	98
534 Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires	98

534.1 Généralités	98
534.2 Vide	98
534.3 Vide	98
534.4 Choix et mise en œuvre des parafoudres	98
534.4.1 Emplacement des parafoudres et classe d'essais des parafoudres	98
534.4.2 Exigences en matière de protection contre les surtensions transitoires	100
534.4.3 Types de connexion.....	101
534.4.4 Choix des parafoudres.....	103
534.4.5 Protection du parafoudre contre les surintensités	107
534.4.6 Protection en cas de défaut	110
534.4.7 Parafoudres associés à des DDR	110
534.4.8 Connexions du parafoudre	111
534.4.9 Distance effective de protection des parafoudres.....	113
534.4.10 Conducteurs de connexion des parafoudres	113
535 Coordination entre les dispositifs de protection.....	113
535.1 Sélectivité entre les différents dispositifs de protection contre les surintensités	113
535.1.1 Généralités	113
535.1.2 Sélectivité partielle	114
535.1.3 Sélectivité entière	114
535.1.4 Sélectivité totale	114
535.1.5 Sélectivité améliorée	114
535.2 Coordination entre les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et les OCPD.....	115
535.3 Sélectivité entre dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.....	115
535.4 Sélectivité du DDR et de l'OCPD	116
535.5 Protection combinée contre les courts-circuits des OCPD	116
536 Sectionnement et coupure	117
536.2 Sectionnement.....	117
536.2.1 Généralités	117
536.2.2 Dispositifs de sectionnement	117
536.3 Coupure pour entretien mécanique	118
536.3.1 Généralités	118
536.3.2 Dispositifs de coupure pour entretien mécanique	119
536.4 Coupure d'urgence y compris l'arrêt d'urgence.....	119
536.4.1 Généralités	119
536.4.2 Dispositifs de coupure d'urgence	120
536.4.3 Dispositifs d'arrêt d'urgence	120
536.5 Commande fonctionnelle.....	121
536.5.1 Généralités	121
536.5.2 Dispositifs de commande fonctionnelle	121
537 Surveillance.....	121
537.1 Généralités	121
537.1.1 Dispositifs de surveillance	121
537.1.2 Choix des contrôleurs permanents d'isolement (CPI)	121
537.1.3 Choix des contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM)	122
537.2 Schémas IT et continuité de l'alimentation	122
537.2.1 Généralités	122
537.2.2 Contrôleurs permanents d'isolement (CPI).....	122

537.2.3 Installation des CPI	122
537.3 Réseau de distribution publique IT	123
537.4 Systèmes autonomes dans les schémas TN, TT et IT	123
Annexe A (informative) Emplacement des dispositifs de protection contre les surcharges	124
A.1 Généralités	124
A.2 Cas dans lesquels la protection contre les surcharges n'a pas besoin d'être placée à l'origine du circuit terminal	124
Annexe B (informative) Emplacement des dispositifs de protection contre les courts-circuits	126
B.1 Généralités	126
B.2 Cas dans lesquels la protection contre les courts-circuits n'a pas besoin d'être placée à l'origine du circuit terminal	126
Annexe C (informative) Mise en œuvre des parafoudres – Exemples de diagrammes d'installation selon les schémas de mise à la terre	128
C.1 Schéma TT – Alimentation triphasée plus neutre	128
C.2 Schémas TN-C et TN-C-S – Alimentation triphasée	132
C.3 Schéma TN-S – Alimentation triphasée plus neutre	136
C.4 Schéma IT – Alimentation triphasée avec ou sans neutre	138
Annexe D (informative) Installation alimentée par des lignes aériennes	141
Annexe E (normative) Normes de référence pour les dispositifs de sectionnement et de coupure	142
Annexe F (informative) Liste des notes concernant certains pays	144
Bibliographie	152
 Figure 1 – Exemple de mise en œuvre de parafoudres de classes d'essais I, II et III	100
Figure 2 – Type de connexion CT1 (configuration 4+0) pour un réseau triphasé avec neutre	101
Figure 3 – Type de connexion CT1 (configuration 3+0) pour un réseau triphasé	102
Figure 4 – Type de connexion CT2 (par exemple configuration 3+1) pour un réseau triphasé avec neutre	102
Figure 5 – Points de connexion d'un jeu de parafoudres	107
Figure 6 – Exemple de protection contre les surintensités dans le circuit terminal du parafoudre en utilisant un dispositif de protection contre les surintensités externe et spécialisé	108
Figure 7 – Dispositif de protection, faisant partie de l'installation, également utilisé pour protéger le parafoudre	109
Figure 8 – Connexion du parafoudre	111
Figure 9 – Exemple de mise en œuvre d'un parafoudre afin de diminuer la longueur de connexion des conducteurs d'alimentation du parafoudre	113
Figure 10 – Exemple de sélectivité	114
Figure 11 – Exemple de courants et de leur corrélation avec la sélectivité	115
Figure 12 – Exemple de protection combinée contre les courts-circuits des OCPD	116
Figure A.1– Dispositif de protection contre les surcharges (P_2) non installé à l'origine du circuit terminal	124
Figure A.2 – Dispositif de protection contre les surcharges (P_2) installé dans les 3 m de l'origine du circuit terminal (B).....	125
Figure B.1– Changement limité de position du dispositif de protection contre les courts-circuits (P_2) sur un circuit terminal	126

Figure B.2 – Dispositif de protection contre les courts-circuits P_2 installé sur le côté alimentation en un point de l'origine d'un circuit terminal	127
Figure C.1 – Exemple de mise en œuvre d'un jeu de parafoudres avec le type de connexion CT2 sur le côté alimentation (en amont) du DDR principal en schéma TT	128
Figure C.2 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre avec le type de connexion CT2 sur le côté alimentation (en amont) du DDR principal en schéma TT.....	129
Figure C.3 – Exemple de mise en œuvre d'un jeu de parafoudres sur le côté charge (en aval) du DDR principal en schéma TT	130
Figure C.4 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre sur le côté charge (en aval) du DDR en schéma TT	131
Figure C.5 – Exemple de mise en œuvre d'un jeu de parafoudres en schéma TN-C.....	132
Figure C.6 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre avec le type de connexion CT1 en schéma TN-C	133
Figure C.7 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre en schéma TN-C-S où le PEN est divisé en PE et N à l'origine de l'installation (en amont du parafoudre).....	134
Figure C.8 – Exemple de mise en œuvre de parafoudres en schéma TN-C-S dans différents tableaux de distribution	135
Figure C.9 – Exemple de mise en œuvre d'un jeu de parafoudres en schéma TN-S	136
Figure C.10 – Exemple de mise en œuvre de parafoudres en schéma TN-S	137
Figure C.11 – Exemple de mise en œuvre d'un jeu de parafoudres en schéma IT avec neutre	138
Figure C.12 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre en schéma IT sans neutre.....	139
Figure C.13 – Exemple de mise en œuvre de parafoudre en schéma IT avec neutre.....	140
Figure F.1 – Utilisateur unique	147
Figure F.2 – Plusieurs utilisateurs	147
Figure F.3 – Circuit de commande de lampe avec dispositif de coupure dans le conducteur neutre	150
 Tableau 1 – Tension assignée de tenue aux chocs exigée	104
Tableau 2 – U_C des parafoudres en fonction des schémas des liaisons à la terre.....	105
Tableau 3 – Courant nominal de décharge (I_N) en kA selon l'alimentation et le type de connexion	106
Tableau 4 – Choix du courant de choc de décharge (I_{imp}) lorsque le bâtiment est protégé contre les coups de foudre directs.....	106
Tableau 5 – Connexion du parafoudre en fonction de l'alimentation	110
Tableau D.1 – Choix du courant de choc de décharge (I_{imp})	141
Tableau E.1 – Dispositifs de sectionnement et de coupure	142

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION –

Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Dispositifs de protection pour assurer la sécurité, le sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60364 a été établie par le comité d'études 64 de l'IEC: Installations électriques et protection contre les chocs électriques.

La présente version bilingue (2019-11) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2019-02.

Cette quatrième édition annule et remplace la troisième édition parue en 2001, l'Amendement 1:2002 et l'Amendement 2:2015. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) révision de tous les articles à l'exception des articles 521 et 534;
- b) introduction d'un nouvel Article 537, Surveillance;
- c) l'Article 530 contient toutes les références normatives et l'ensemble des termes et définitions.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 64/2352/FDIS et 64/2359/RVD.

Le rapport de vote 64/2359/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que l'Annexe F énumère tous les articles traitant des différences à caractère moins permanent inhérentes à certains pays, concernant le sujet de la présente norme.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60364, publiées sous le titre général *Installations électriques à basse tension*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION –

Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Dispositifs de protection pour assurer la sécurité, le sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance

530.1 Domaine d'application

Le présent document traite des exigences relatives:

- a) au sectionnement, à la coupure, à la commande et à la surveillance, et
- b) au choix et à la mise en œuvre des:
 - 1) dispositifs pour le sectionnement, la coupure, la commande et la surveillance, et
 - 2) dispositifs pour assurer la conformité aux mesures de protection en vue de la sécurité.

530.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60204-1, *Sécurité des machines – Équipement électrique des machines – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60269-2, *Fusibles basse tension – Partie 2: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K*

IEC 60269-3, *Fusibles basse tension – Partie 3: Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F*

IEC 60269-4, *Fusibles basse tension – Partie 4: Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semiconducteurs*

IEC 60309 (toutes les parties), *Prises de courant pour usages industriels –*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41 Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les chocs électriques*
IEC 60364-4-41:2005/AMD1:2017

IEC 60364-4-42:2010, *Installations électriques basse tension – Partie 4-42 Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les effets thermiques*
IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014

IEC 60364-4-43:2008, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-43: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les surintensités*

IEC 60364-4-44:2007, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations*

électromagnétiques
IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015

IEC 60364-5-55, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-55: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Autres matériels*

IEC 60364-6:2016, *Installations électriques à basse tension – Partie 6: Vérification*

IEC 60417 (toutes les parties), *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60669-1, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60669-2-1, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-1: Prescriptions particulières – Interrupteurs électroniques*

IEC 60669-2-2, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-2: Exigences particulières – Interrupteurs à commande à distance (télérupteurs)*

IEC 60669-2-3, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-3: Exigences particulières – Interrupteurs temporisés (minuteries)*

IEC 60669-2-4, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-4: Prescriptions particulières – Interrupteurs-sectionneurs*

IEC 60669-2-5, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-5: Prescriptions particulières – Interrupteurs et appareils associés pour usage dans les systèmes électroniques des foyers domestiques et bâtiments (HBES)*

IEC 60669-2-6, *Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-6: Prescriptions particulières – Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses et luminaires extérieurs et intérieurs*

IEC 60670-24, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 24: Exigences particulières pour enveloppes pour appareillages de protection et autres appareillages électriques ayant une puissance dissipée*

IEC 60884 (toutes les parties), *Prises de courant pour usages domestiques et analogues*

IEC 60898 (all parts) *Petit appareillage – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*

IEC 60906 (toutes les parties), *Système CEI de prises de courant pour usages domestiques et analogues*

IEC 60947-2:2016, *Appareillage à basse tension – Partie 2: Disjoncteurs*

IEC 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles*

IEC 60947-4-1, *Appareillage à basse tension – Partie 4-1: Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques*

IEC 60947-4-2, *Appareillage à basse tension – Partie 4-2: Contacteurs et démarreurs de moteurs – Gradateurs et démarreurs à semiconducteurs de moteurs à courant alternatif*

IEC 60947-4-3, *Appareillage à basse tension – Partie 4-3: Contacteurs et démarreurs de moteurs – Gradateurs et contacteurs à semiconducteurs pour charges, autres que des moteurs, à courant alternatif*

IEC 60947-5-1, *Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande*

IEC 60947-6-1, *Appareillage à basse tension – Partie 6-1: Matériels à fonctions multiples – Matériels de connexion de transfert*

IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2: Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande de protection (ACP)*

IEC 61008 (toutes les parties), *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)*

IEC 61009 (toutes les parties), *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les surintensités incorporées pour usages domestiques et analogues (DD)*

IEC 61095, *Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues*

IEC 61439-2, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 2: Ensembles d'appareillage de puissance*

IEC 61439-3, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 3: Tableaux de répartition destinés à être utilisés par des personnes ordinaires (DBO)*

IEC 61439-6, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 6: Systèmes de canalisation préfabriquée*

IEC 61534 (toutes les parties), *Systèmes de conducteurs préfabriqués*

IEC 61557-8, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension au plus égale à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8: Contrôleur permanent d'isolement pour réseaux IT*

IEC 61557-9, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension au plus égale à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT*

IEC 61643-11, *Parafoudres basse tension – Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences et méthodes d'essai*

IEC 61643-12, *Parafoudres basse tension – Partie 12: Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension – Principes de choix et d'application*

IEC 61984:2008, *Connecteurs – Exigences de sécurité et essais*

IEC 61995 (toutes les parties), *Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue*

IEC 62020, *Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolation à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues*

IEC 62208, *Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension – Exigences générales*

IEC 62305 (toutes les parties), *Protection contre la foudre*

IEC 62423, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues*

IEC 62606, *Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs*

IEC 62626-1, *Appareillage à basse tension sous enveloppe – Partie 1: Interrupteur-sectionneur en coffret, en dehors du domaine d'application de la norme CEI 60947-3, destiné à garantir l'isolation pendant les phases de maintenance*